



Quality and reliability is our tradition

**KYORITSU JAPAN**

[www.kew-ltd.co.jp](http://www.kew-ltd.co.jp)

[www.melcobuda.co.yu](http://www.melcobuda.co.yu)

## Leakage Clamp Meters

MODEL **2434**

- Smetnje svedene na najmanju moguću meru od spoljnog magnetnog polja pri merenju :
- 20mA AC max. priblizno za 15mm-precnika merenog kabla do 100A AC
- Prekidac koji selektuje frekvenciju eliminise efekte harmonika.
- Memorisanje na ekranu poslednje merene vrednosti
- Automatsko gasenje kada se ne koristi radi stednje baterija



Φ28

MAX  
AC100A

Resolution  
0.1mA

Filter

CE

AC A (50/60Hz)	400mA/4/100A ±2%rdg±4dgt
AC A (WIDE)	400mA/4/100A ±2%rdg±4dgt [50/60Hz] ±3%rdg±5dgt [40~400Hz]
Precnik merenog provodnika	Ø28mm max.
Sigurnosni Standard	IEC61010-1 CAT.III 300V IEC61010-2-032
Efekte od spoljnog magnetnog polja pri Ø15mm 100A	20mA AC max.
Frekvenski raspon	40~400Hz
Izdrzava napona maksimalno	3700V AC do 1 minute
Baterije	R03(AAA) (1.5V) × 2 komada
Dimenzije	169(L) × 75(W) × 40(D)mm
Tezina	220g priblizno.
Dodatci	Zastitna futrola R03 × 2 kom ,baterije (made in Japan kvalitet baterija) Uputstvo za rukovanje

Posebno se narucuju [8004/8008](#) (Multi-Tran)\*

\* Ovaj Multi-Trans ne moze se koristiti za merenja povrtatnih struja ,nego samo obicnih struja.