

Prevod za Tester rotacija faza digitalni model Kew 8030



- Radni napon od 200-480 VOLTI V AC
- Frekventni opseg od 20 HZ do 400 Hz
- Najduže vreme merenja bez prekida je za do 200Vac do 60 Minuta
- Za napone do 480 Vac vreme merenja bez prekida je do 4 Minuta !

-Ne može se koristiti samo za merenje napona (kao detektor napona)
-Jedna faza može postojati čak i ako su sve LED diode ugasene u slučaju da je
Neka od faza otvorena što može biti opasno po rukovaoca, zato oprezno sa rukovanjem

-Otvorena faza može se dijagnosticirati sa LED diodom ili zvučnim signalom Bipera koji je ugrađen
U uređaju

Slučajevi i načini prikaza na uređaju:

Otvorena faza
Prikaz sa LED

Fazne sekvence
Prikaz sa LED

Zvučni signal bipera

KOREKTNNA FAZA (CW) :

Sve tri LED diode Sve tri LED **zelene** boje BIPER se svirati sa prekidima
Oranz boje će svetleti će svetleti

KONTRA SMER FAZA (CCW) ! :

Sve tri **oranz** LED Sve tri **crvene** LED diode će Nепrekidan zvuk Bipera
će svetleti Svetleti !!!!!

OTVORENA FAZA (SAMO JEDNA FAZA OTVORENA!):

LED diode OBE LED diode i **zelena** i Nепrekidan zvuk bipera!!!
ORANZ boje **NECE** **crvena** **neće svetleti**
Svetleti !!

Uredjaj **Made in Japan** .korisceni visokoprofesionalni delovi i kablovi po
medjunarodnom standardu
Sigurnosti IEC 6010