

DIGITALNI MULTIMETER

KEW MATE 2000A / 2001A / 2012RA

Jedinstveno Otvorilaw Tehnologija



Povećana čvrstoća kablova uz robusnu zaštitu kablova
Sonda za ispitivanje
se može pričvrstiti na futrolu Može meriti AC/DC
struju i napon

Džepna veličina i dizajn za teške uslove
Kapica za probni kabl za zaštitu od nesreće sa kratkim
spojem

Otvorene čeljusti su tanke, savršene za stezanje žica
čak i u uskim prostorima

KEW MATE 2000A / 2001A / 2012RA specifikacija

	2000A	2001A	2012RA
DC V	340,0mV/3,400/34,00/340,0/600V (ulazna impedancija: 10MΩ) ±1,5%rdg±4dgt		600,0mV/6,000/60,00/600,0V (ulazna impedancija: približno 10MΩ) ±1,0%rdg±3dgt
AC V	3,400/34,00/340,0/600V (ulazna impedancija: 10MΩ) ±1,5%rdg±5dg (50 do 400Hz)		6,000/60,00/600,0V (ulazna impedancija: približno 10MΩ) ±1,5%rdg±5dgt (45 do 400Hz)
DC A	60.0A ±2,0%rdg±5dgt	100.0A ±2,0%rdg±5dgt	60.00/120.0A ±2,0%rdg±8dgt (60A) ±2,0%rdg±5dgt (120A)
AC A	60.0A ±2,0%rdg±5dg (50/60Hz)	100.0A ±2,0%rdg±5dg (50/60Hz)	60.00/120.0A ±2,0%rdg±5dgt (45 do 65Hz)
Ω	340,0Ω/3,400/34,00/340,0kΩ/3,400/34,00MΩ ±1,0%rdg±3dg (340Ω/3,4/34/340kΩ) ±5,0%rdg±5dg (3,4MΩ) ±15,0%rdg±5dg (34MΩ)		600,0Ω/6,000/60,00/600,0kΩ/6,000/60,00MΩ ±1,0%rdg±5dgt (600Ω/6/60/600kΩ) ±2,0%rdg±5dgt (6MΩ) ±3,0%rdg±5dgt (60MΩ)
Zujalica kontinuiteta	Zujalica se čuje ispod 30±10Ω (kontinualna zujalica radi samo na opsegu od 340Ω)		Zujalica se čuje ispod 35±25Ω (kontinualna zujalica radi samo na opsegu od 600Ω)
Diodni test	—	—	2.000V ±3.0%rdg±5dgt, napon otvorenog kola: pribl. 2.7V
Kapacitet	—	—	400,0nF/4,000/40,00μF ±2.5%rdg±10dgt
Frekvencija	(AC A) 3,400/10,00 kHz ±0,1%rdg±1dgt (AC V) 3,400/34,00/300.0 kHz ±0,1%rdg±1dgt		(AC A) 99,99/400,0Hz ±0,2%rdg±2dgt (100Hz) ±0,1%rdg±1 dgt (400Hz) (AC V) 99,99/999,9Hz/9,999/99,99/300,0kHz ±0,2%rdg±2dgt (100Hz) ±0,1%rdg±1 dgt (1000Hz/10/100/300kHz)
Ulazna osjetljivost	Struja: više od 15A Napon: više od 30V	Struja: više od 25A Napon: više od 30V	Struja: više od 6A Napon: više od 6V [-10kHz]/više od 20V [10 do 300kHz])
Veličina provodnika	ø6 mm max.	ø10 mm max.	ø12 mm max.
Važeći standardi IEC 61010-1 CAT 300V / CAT 600V Stepen zagađenja 2, IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1, EN 50581(RoHS)			
Izvor napajanja	R03(AAA)(1,5V) × 2 * Kontinuirano vrijeme mjerenja: pribl. 45hours (Automatska ušteda energije: približno 10 minuta)		R03(AAA)(1,5V) × 2 * Kontinuirano vrijeme mjerenja: DC V: pribl. 150 sati, AC A: pribl. 25 sati (Automatska ušteda energije: približno 15 minuta)
dimenzija	128 (D) × 87 (Š) × 24 (D) mm	128 (D) × 92 (Š) × 27 (D) mm	
Težina	Pribl. 210g (uključujući baterije)	Pribl. 220g (uključujući baterije)	
Pribor	R03(AAA) × 2, Uputstvo za upotrebu		
Dodatna oprema 9107 (mekana torbica)			

Primjeri primjene



Vodič za odabir

Model	2000A	2001A	2012RA
Metoda detekcije	Prosječna	Prosječna	Prava RMS vrijednost
Veličina provodnika	vrijednost ø6 mm	vrijednost ø10 mm	ø12mm
AC/DC A	60A	100A	120A
Diodni test	-	-	u
Kapacitet	-	-	u

Sigurnosna upozorenja:

Molimo vas da pažljivo i potpuno pročitate "Sigurnosna upozorenja" u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz instrument uz pravilnu upotrebu. Nepoštivanje sigurnosnih pravila može uzrokovati požar, probleme, strujni udar, itd. Stoga vodite računa da instrument koristite na ispravnom napajanju i nazivnom naponu označenom na svakom instrumentu.

■ Za upite ili narudžbe:

**KYORITSU ELECTRICAL
INSTRUMENTS
WORKS, LTD.**

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokio, 152-0031 Japan
Telefon:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152

www.kew-ltd.co.jp