

MODEL kew3165 i kew3166

- 500V/1000MΩ (Model 3165)
- 1000V/2000MΩ (Model 3166)
- Prosirena megom skala za lakše citanje merenih vrednosti.
- Novo robusno kuciste kao prevencija od mogućih oštećenja ili padova uređaja.
- AC voltmetar skala za lako citanje vrednosti.
- Kais za nošenje instrumenata oko vrata omogućava slobodne ruke pri merenju .



MODEL	3165	3166
<b>Otpornost izolacije</b>		
DC Test Napon	500V	1000V
Opseg merenja	1000MΩ	2000MΩ
Vrednost srednje skale	20MΩ	50MΩ
Prva efektivna Tacnost merenog opsega	1~500MΩ  ±5% rdg	2~1000MΩ
Druga efektivna Tacnost merenog opsega	0.5/1000MΩ  ±10% rdg	1/2000MΩ
AC Napon	600V	
Tacnost	±3% od ukupne duzine skale	
Naponsko preopterećenje	3700V AC for 1 minute	
Napajanje	Alkalne baterije R6P(AA)(1.5V) × 4 kom	
Dimenzije	90(L) × 137(W) × 40(D)mm	
Tezina	330g priblizno.	
Dodatci	7025(Test kablovi) 9067(torbica za test kablove) Kais za nošenje instrumenata oko vrata pri merenju baterije R6P(AA) × 4 komada uputstvo za rukovanje	

**Melco Buda d.o.o.**

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2  
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat

**tel: 011/ 2181 609, tel/fax: 011/ 3286 445**  
**e mail: office-beograd@melcobuda.co.yu , budimir.melcobuda@gmail.com**  
**www.melcobuda.co.yu , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com**

**- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija**  
**tel:+381 35 612 916, fax:+381 35 613 319, mob. +381 63 8003370**  
**e mail: melcobuda@ptt.yu , office@kyoritsu-instrumenti.com , melcobuda@neobee.net**

**- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach**